



## Газовый электрогенератор с воздушным охлаждением

17  
кВт

- Автоматический пуск
- Работа на пропан-бутане и метане
- Бесшумный и компактный
- Простота установки

# GENERAC®

### Основные элементы

- Отображение отработанных моточасов
- Отображение электрических величин
- Отображение кодов неисправностей
- Упрощенный конфигуратор главных параметров
- Основной выключатель (вкл./выкл., перезапуск/авто)
- Выходное напряжение 230V (однофазное)
- Регулятор напряжения



### Общие характеристики 50 Гц Модель 5823

Макс. мощность		
■ Метан (NG)	16 kVa	66,6 A
■ Пропан-бутан (LPG)	17 kVa	70,8 A
Шум на 7 м, dB	66	
Двигатель	Generac	
Тип	GT-992	
Стартер	Электрический	
Скорость вращения, об./мин.	3,000	
Регулировка скорости	Электронная	
Потребление (м³/ч // л/ч)	NG/LPG	
При 75% нагрузки	4,7 / 5,4	
Длина, мм	1 226	
Ширина, мм	638	
Высота, мм	732	
Вес, кг	206	

- Автоматика, предназначенная для автоматического переключения с основного электропитания на резервное при исчезновении электричества в сети
- Основание, предназначенное для монтажа на покрытиях любого типа
- Открывающаяся дверца для регулярного обслуживания
- Простой доступ к монтажным проводам



**ТСС**  
ГРУППА КОМПАНИЙ

ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС  
Тел./факс: +7 (495) 258-0020,  
info@tss.ru  
www.tss.ru